

Le **NOMAD POWER PRO 12 XL** est un bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- **Booster pour véhicules 12 V** (moto, voiture, SUV, utilitaire, tracteur, bateau).
- **Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.**
- **Lampe de secours/signalisation.**

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie **lithium** (LiCoO₂) lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (intensité de démarrage : 1000 A).
Il démarre les véhicules équipés de batterie 12 V déchargée (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en quelques secondes ( ne pas démarrer de batteries Lithium LiFePO₄ avec ce booster, tensions non compatibles).

START												
												
12 V PETROL & DIESEL												

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Toutes les sécurités sont intégrées au produit pour préserver à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités.
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa très puissante capacité de stockage (8 Ah) apporte confort et tranquillité dans les besoins quotidiens de rester connecté (téléphone, tablette, ordinateur).

Équipé de :

- **2 ports USB 5 V - 2.1 A** pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.
- **1 port de sortie 12 V - 3.5 A**, idéal pour alimenter un appareil électrique 12 V (glacière, TV, ventilateur, etc)

LAMPE D'ASSISTANCE À LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Lumière d'appoint (28 leds) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

AFFICHAGE LCD

Le **NOMAD POWER PRO 12 XL** est doté d'un écran LCD donnant des indications sur :

- le % de charge de la batterie.
- les différents ports d'entrée et de sortie utilisés.



Écran LCD couleur



Livré avec accessoires



Chargeur 230 Vac / 18 Vdc



Sangle



Chargeur
allume-cigare



Câble 3 en 1

DÉMARRAGE						ÉQUIPEMENT						ENTRÉES / SORTIES				POWER BANK	LED	DIMENSIONS	
Lithium		I			J 3s	SMART CABLE			CABLES 				OUTPUT 						
Capacity per cell	Full charge								Start	Cranking CC	Peak Battery		USB-C	MICRO USB Type B	Lightning				
8 Ah 118.4 Wh	10 h	1000 A	1800 A	3000 A	22000 J	—	✓	✓	✓	✓	✓	18V - 2A	2  5V - 2.1A 5V - 2.1A	3.5A	—	✓	3 modes : Light SOS SPOT	27.8 x 11 x 27.4	5.6